Uputstvo za konfiguraciju — Fiscally POS

Proizvođač: Fiscally d.o.o. **Verzija softvera:** 1.0.0 **Datum:** 2026-03-31

---

1. Pristup podešavanjima

1. Pokrenite aplikaciju i prijavite se.
2. Pritisnite dugme **Ostalo** u donjem desnom uglu navigacije.
3. Prikazuje se mreža pločica sa kategorijama podešavanja.

---

2. Kategorije podešavanja

2.1 Uređaj

Polje	Opis
PIB poreskog obveznika	Poreski identifikacioni broj firme (9 cifara)
Naziv firme	Puno ime firme, štampa se na računima
ID uređaja	Identifikator ovog ESIR uređaja (npr. POS-1)

2.2 L-PFR

Polje	Opis
L-PFR URL	HTTP adresa L-PFR uređaja (npr. `http://192.168.1.100:8080`)

- Koristite **QR skener** za automatsko popunjavanje URL-a sa L-PFR uređaja.
- L-PFR mora biti na istoj Wi-Fi mreži kao Android uređaj.

2.3 PDV

Opcija	Opis
PDV obveznik	Uključiti ako je firma u sistemu PDV-a
Editovanje PDV stope po artiklu	Dozvoljava kasiru promenu PDV stope na pojedinim artiklima (ne preporučuje se)

PDV stope:

ESIR automatski preuzima aktuelne poreske stope sa L-PFR uređaja. Stope je moguće videti u aplikaciji: **Ostalo → PDV** → tabela "Poreske stope (sa L-PFR uređaja)" prikazuje sve oznake, nazive i stope koje L-PFR vraća u datom trenutku. Stope se ne mogu menjati ručno u ESIR-u.

Primer aktuelnih stopa (mogu se razlikovati u zavisnosti od konfiguracije L-PFR):

Oznaka	Stopa	Opis
A	20%	Standardna stopa
E	10%	Smanjena stopa

G	0%	Oslobođeni sa pravom odbitka
N	0%	Nije PDV obveznik

Broj podržanih poreskih oznaka odgovara broju kategorija koje L-PFR vraća. Ako Poreska uprava u budućnosti doda novu oznaku, ESIR će je automatski prikazati u tabeli i ponuditi je kasiru pri unosu stavke — bez izmene softvera.

> *PDV stope se automatski preuzimaju sa L-PFR uređaja i ne mogu se menjati ručno.*

2.4 Lokacija

Polje	Opis	Obaveznost
Naziv poslovne jedinice	Npr. "Pekara Centar"	Obavezno na računu
Adresa	Ulica i broj	Obavezno na računu
Grad	Grad	Obavezno na računu

2.5 ESIR softver

Polje	Opis
Proizvođač	Fiscally d.o.o. (fiksno)
Verzija	1.0.0 (fiksno)
IB broj	Identifikacioni broj dodeljen od Poreske uprave pri sertifikaciji
Blokirani načini plaćanja	Platna kartica i Ček mogu biti blokirani po zahtevima PURS

IB broj:

- Dobijate ga od Poreske uprave nakon sertifikacije.
- Format na računu: `{IB_BROJ}/{VERZIJA}`, npr. `157/1.0.0`
- Dok ne dobijete IB broj, polje ostavite prazno.

Blokirani načini plaćanja:

- Per zahtevima PURS, Platna kartica i Ček moraju biti blokirani ako ih prodavnica ne prihvata.
- Kada je metod blokiran, kasir ga ne može odabrati — automatski se beleži kao Gotovina.

---

3. Konfiguracija kasira

3.1 Dodavanje kasira

1. Otvorite **Ostalo → Kasiri**.
2. Pritisnite **+ Novi kasir**.
3. Unesite ime kasira (prikazuje se na računima).
4. Unesite PIN (4–6 cifara).
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

3.2 Deaktivacija kasira

- Pritisnite na kasira u listi i odaberite **Deaktiviraj**.

- Deaktivisani kasiri se ne pojavljuju pri prijavi, ali njihovi računi ostaju u sistemu.

---

4. Konfiguracija kupaca (B2B)

1. Otvorite **Ostalo → Kupci** (ili direktno **Kupci** tile).
2. Pritisnite **+ Novi kupac**.
3. Unesite naziv firme, PIB, adresu.
4. Opciono unesite procenat popusta — pri odabiru ovog kupca, popust se automatski primenjuje na sve artikle.

---

5. Konfiguracija artikala

Detalji u Uputstvu za korisnike, Sekcija 9.

XLSX format za uvoz:

Kolona A	Kolona B	Kolona C	Kolona D	Kolona E	Kolona F
Naziv*	Cena*	PDV* (A/E/G/N)	Barkod	Jedinica	Kategorija

---

6. Obuka mod (Razvojni L-PFR)

Obuka mod omogućava testiranje ESIR-a kroz Razvojni L-PFR bez uticaja na produkcione podatke. Sva fiskalizacija se vrši kroz pravi L-PFR (razvojni), u skladu sa zahtevima Poreske uprave.

Uključivanje:

1. Otvorite **Ostalo → Obuka mod**.
2. Uključite prekidač **Obuka mod**.
3. Unesite URL Razvojnog L-PFR-a (dostupan u PURS portalu → Развојни Л-ПФР).
4. Pritisnite **Sačuvaj URL**.

ESIR se sada povezuje isključivo na Razvojni L-PFR. U statusnoj traci prikazuje se oznaka **Obuka mod**.

> ⚠️ *ESIR ne izdaje račune bez odgovora od L-PFR-a — ni u Obuka modu. Veza sa Razvojnim L-PFR-om je obavezna.*

Isključivanje (prelazak na produkciju):

1. Ubacite USB OTG adapter i pametnu karticu poreskog obveznika.
2. Otvorite **Ostalo → Obuka mod → Učitaj karticu za produkciju**.
3. Sistem automatski čita PIB i naziv sa kartice.
4. Pritisnite **Aktiviraj produkcijski mod**.

---

7. Resetovanje konfiguracije

> ⚠️ *Ova akcija briše sve lokalne konfiguracije.*

1. Otvorite **Ostalo → Uređaj → Resetuj konfiguraciju**.
2. Potvrdite akciju.
3. Aplikacija se vraća na ekran za inicijalno podešavanje.

> *Podaci u bazi (računi, artikli, kupci)* ***neće*** *biti obrisani.*

---

8. Konfiguracija za višestruke uređaje (Multi-POS)

Ako koristite više POS uređaja u istoj firmi:

1. Na svakom uređaju instalirajte aplikaciju.
2. Koristite isti PIB i iste Supabase kredencijale.
3. Dajte svakom uređaju jedinstveni **ID uređaja** (npr. POS-1, POS-2).
4. Svaki uređaj treba sopstveni L-PFR uređaj (ili podeliti isti L-PFR putem mreže).
